

# DIAMOND *flexos*

## LWL Passive-Komponenten

### DOSEN

Die FTTH BOX bringt Ihnen eine hohe Zeitersparnis in der FTTH Wohnungserrschliessung. Mit der in der Box enthaltenen AP- oder UP-Dose (Feller Edizio), kann die Wohnung einfach und schnell mit Glasfasern erschlossen werden. Sämtliche Kommunikationsdienste wie Daten, Sprachen, TV etc. werden damit übertragen.

Die Box beinhaltet neben der mit Pigtails bestückten Dose, eine Kunststoff-Bobine mit dem Installationskabel welches auf die gewünschte Länge vorkonfektioniert ist. Dank der Einzugshilfe (Öse) am Kabelende, die direkt an der Rute angebracht werden kann, lässt sich das Kabel mit minimalem Aufwand in die bestehende Verkabelungs-Infrastruktur installieren.

Das Kabel mit der Faser G.657.A, zeichnet sich durch seinen engen Biegeradius aus. Es kann mühelos aus der Box gerollt werden, was eine Installation durch eine einzelne Person ermöglicht.

Das in der Dose eingebaute Mittelstück sowie die F-3000™ Stecker sind mit Laser- und Staubschutzklappen ausgerüstet, welche die Augen sowie die Steckeroberfläche schützen.

Die F-3000™ Stecker und Mittelstücke sind zu 100% mit dem gängigen LC Standard IEC 61754-20/ED1 kompatibel.

### LEISTUNGSMERKMALE

- ▶ Einfache und rasche Montage
- ▶ Kabel-Einzugshilfe
- ▶ Einmannbedienung
- ▶ Kompakte Box
- ▶ Dank Feller Edizio Design sind alle Rahmen- und Abdeckungsfarben erhältlich
- ▶ Kabellängen bis max. 120m erhältlich
- ▶ Aufrüsten der Dose bis zu zwei Mittelstücken (Duplex) und vier Pigtails jederzeit möglich
- ▶ Unabhängigkeit der Kabellieferanten
- ▶ Erhältlich mit eigenem Firmenlogo (Stückzahl abhängig)


### LIEFERUMFANG

- ▶ Blaue (in der Schweiz Patent angemeldete) Box
- ▶ FTTH Dose Edizio vorkonfektioniert
- ▶ 4 fasriges Kabel
- ▶ Vormontierte Einzugsöse

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- ▶ Masse: (H x B x T in mm) 70 x 305 x 275
- ▶ Kartonbox sowie Kunststoff-Bobine (PET) sind recyclebar
- ▶ Biegeoptimiertes Kabel Ø 2.8mm (4x Singlemode Faser G.657.A), Grau

### FTTH Box



## KONFIGURATIONEN

	KONFIGURATION
FTTH Box bestückt mit: Edizio Aufputzdose, 2x Pigtailes F-3000™ APC, 1 Mittelstück	A
FTTH Box bestückt mit: Edizio Aufputzdose, 4x Pigtailes F-3000™ APC, 2 Mittelstücke	B
FTTH Box bestückt mit: Edizio Unterputzdose, 2x Pigtailes F-3000 APC, 1 Mittelstück	C
FTTH Box bestückt mit: Edizio Unterputzdose, 4x Pigtailes F-3000 APC, 2 Mittelstücke	D
Set zum aufrüsten: 2x Pigtailes F-3000™ APC (gelbe und blaue Fasern), 1 Mittelstück	EZ 1054937
Zusätzliche Einsätze für UP-Dose: DSL Modul 2 x RJ45 T + T DSL Anschluss	BEY 1058566
Koaxial Modul für TV	EQN 1061180
Kupfer Modul 1x RJ45 bis Cat. 6 <sub>A</sub> für Netzwerkanschluss	EQN 1061917

## BESTELLINFORMATION

Zum Bestellen teilen Sie uns bitte die gewünschte Konfiguration sowie die benötigte Kabellänge mit.